



Si-Schalter 20K tastend 1xÖ
 Sicherheitsschalter mit Schleichschaltung (tastend),
 IP 67, 1 Öffner (230 VAC - 4A = 24 VDC - 1A)

Si-Schalter 34 tastend 2xÖ
 Sicherheitsschalter mit Schleichschaltung (tastend),
 IP 67, 2 Öffner (230 VAC - 4A = 24 VDC - 1A)

Si-Schalter 12345 tastend 1xÖ u. 1xS
 Sicherheitsschalter mit Schleichschaltung (tastend),
 IP 67, 1 Öffner + 1 Schließer (230 VAC - 4A = 24 VDC - 1A)

Si-Schalter 20K MG rastend 1xÖ
 Sicherheitsschalter mit Sprungschaltung (rastend),
 IP 67, 1 Öffner (230 VAC - 4A = 24 VDC - 1A)

Si-Schalter 45 rastend 2xÖ
 Sicherheitsschalter mit Sprungschaltung (rastend),
 IP 67, 2 Öffner (230 VAC - 4A = 24 VDC - 1A)

Si-Schalter 234 rastend 1xÖ u. 1xS
 Sicherheitsschalter mit Sprungschaltung (rastend),
 IP 67, 1 Öffner + 1 Schließer (230 VAC - 4A = 24 VDC - 1A)

elektrische Vorabschaltung, VE 1 Schalter, rastend, 1xÖ
 Sicherheitsschalter mit Sprungschaltung (rastend), IP 67,
 1xÖ (230 VAC - 4A = 24 VDC - 4A), Magnet: 230 VAC, 2,5% ED
 oder Magnet: 24 VDC, 2,5% ED

elektrische Vorabschaltung, VE 1 Schalter, rastend, 2xÖ + 1S
 Sicherheitsschalter mit Sprungschaltung (rastend), IP 67, 2xÖ +
 1xS (230 VAC - 4A = 24 VDC - 4A), Magnet: 230 VAC, 3% ED
 oder Magnet: 24 VDC, 3% ED

Ex-Schalter EEx 95 W
 Sicherheitsschalter mit Schleichschaltung (tastend),
 Explosionsschutz Ex II 2G EEx de IIC T6, 1 Öffner + 1
 Schließer nach DMT 01 ATEX E 118 (250 VAC-6A)

			Datum	Name	Maßstab: Angepasst		
			Bearb. 09.06.09	Schmitz			
			Gepr. 09.06.09	Grunau			
			Bearb. 30.09.10	Schmitz			
			Gepr. 30.09.10	Grunau			
			Bearb. 08.10.13	Schmitz			
			Gepr. 08.10.13	Grunau			
F	HANS JUNGBLUT GmbH & Co. KG					Sicherheitsschalter	
	Sicherheitstechnik für Aufzüge		Fon: +49(0)221-801938-0		Blatt		
	Ostheimer Str. 171		Fax: +49(0)221-801938-10		1		
D-51107 Köln		www.jungblut.de				Bl.	
Zust	Änderung	Datum	Name (Urspr.)		(Ers. f.:)	(Ers. d.):	